Новости продукции

System pro E power - Складское поддержание и особенности выбора конструктива

20.11.2015
Лист 1/3

Уважаемые коллеги,

Данным письмом Компания АББ информирует Вас о базовых принципах складской политики в отношении компонентов System pro E power и некоторых особенностях работы с системой.

На складе будут поддерживаться два габарита высоты 1800 и 2000мм в пропорции 70% на 30% (это обусловлено статистикой продаж шкафов Triline 8-й и 10-й высоты.)
Также необходимо отметить, что общий габарит шкафа 2000мм с цоколем 100 мм, установленный на паллету по высоте равен 2313мм, что предполагает использование специального автомобиля с высоким кузовом для вертикальной транспортировки НКУ)

Информация относительно поддерживаемых габаритов по ширине и глубине.

Для стандартных шкафов:
Складские размеры по ширине – 300; 400; 600; 800; мм
Ширина 1000 будет поддерживаться в ограниченном количестве. Шкаф данной ширины может использоваться как решение со встроенной кабельной секцией (600 + 400 мм или 800 + 200 мм) Однако, стоит обратить внимание, что одностворчатая дверь имеет внешний габарит ширины 1100 мм, что может вызывать вопросы у сотрудников службы эксплуатации и представителей заказчика

Для шкафов под установку модулей Combiline:
Складские размеры по ширине – 250; 500; 750; 1000 мм
Ширина 1250 мм будет поставляться под заказ (Обращаем ваше внимание, что одностворчатая дверь имеет внешний габарит ширины 1350 мм что, может вызывать вопросы у сотрудников службы эксплуатации и представителей заказчика)

Самый важный и сложный с точки зрения складского поддержания вопрос – это вопрос выбора установочных комплектов.
На сегодняшний день мы имеем самый широкий ассортимент типоразмеров автоматических выключателей в литом корпусе в диапазоне 16 -1600 А на рынке (8 типоразмеров), что проводит к тому, что установочных комплектов для них нужно несколько сотен видов. Естественно мы не можем поддерживать их все на складе.

В связи с этим мы хотели бы акцентировать ваше внимание на нескольких моментах:

Новости продукции

System pro E power - Складское поддержание и особенности выбора конструктива

20.11.2015
Лист 2/3

На складе будут поддерживаться установочные комплекты для следующих конфигураций автоматов:

F – фиксированное исполнение
F-MO - фиксированный с моторным приводом
P – втычное исполнение
P-MO - втычной с моторным приводом
W – выкатное исполнение
W-MO – выкатной с моторным приводом

Остальные конфигурации будут поставляться под заказ.
Комплекты будут поддерживаться как для горизонтальной, так и для вертикальной установки в пропорции 60/40.

Также мы хотели бы обратить ваше внимание на особенности выбора монтажных комплектов.
В каталоге представлены комплекты как для установки <u>только</u> 3-х полюсных автоматических выключателей (обозначается в каталоге числом 3 во второй колонке таблиц выбора), так и универсальные комплекты на которые можно ставить и 3-х и 4-х полюсные аппараты (обозначается в каталоге числом 3/4 либо 4 во второй колонке таблицы выбора - примеры из каталога ниже)

T5	3	F 400A/630A	200	1	PHBT5306*	1STQ007850A0000		1/1
T5	3	F - MO 400A/630A	200	1	PHBT5304	1STQ007852A0000		1/1
T5	3	F - RHD 400A/630A	200	1	PHBT5306*	1STQ007850A0000		1/1
T5	3	P 400A	200	1	PHBT5326	1STQ007854A0000		1/1
T5	3	P - MO 400A	200	1	PHBT5309	1STQ008406A0000		1/1
T5	3	P - RHD 400A	200	1	PHBT5326	1STQ007854A0000		1/1
T5	3	W 400A	300	1	PHBT5314	1STQ007862A0000		1/1
T5	3	W - MO 400A	300	1	PHBT5312	1STQ008408A0000		1/1
T5	3	W - RHD 400A	300	1	PHBT5314	1STQ007862A0000		1/1
T5	3/4	F 400A/630A	250	1	PHBT5406*	1STQ007856A0000		1/1
T5	3/4	F - MO 400A/630A	250	1	PHBT5404	1STQ007858A0000		1/1
T5	3/4	F - RHD 400A/630A	250	1	PHBT5406*	1STQ007856A0000		1/1
T5	3/4	P 400A	250	1	PHBT5426	1STQ007860A0000		1/1
T5	3/4	P - MO 400A	250	1	PHBT5409	1STQ008407A0000		1/1
T5	3/4	P - RHD 400A	250	1	PHBT5426	1STQ007860A0000		1/1
T5	3/4	W 400A	350	1	PHBT5414	1STQ007864A0000		1/1
T5	3/4	W - MO 400A	350	1	PHBT5412	1STQ008409A0000		1/1

Новости продукции

System pro E power - Складское поддержание и особенности выбора конструктива

20.11.2015
Лист 3/3

Большая просьба, при выборе комплектов в первую очередь отдавать предпочтение комплектам для установки только 3-х полюсных аппаратов.
Они во-первых дешевле, во-вторых они компактнее – т.е. их применение дает большую плотность монтажа. И именно они будут складскими.

Отдельно хотелось бы сказать об особенностях установки автоматов серии XT. При установке 3-х полюсного автомата серии XT на универсальный монтажный комплект 3/4P необходимо дополнительно заказывать специальные фронтальные заглушки для пластрона. Вызвано это тем, что вырез в пластроне сделан под 4-х полюсный аппарат. Коды заглушек представлены на стр. 3/41. Данное замечание касается только линейки XT (с автоматами T4/T5/T6/T7 такой проблемы нет).



Лицевые панели для Tmax XT установленных на DIN-рейку или монтажную плату

Описание	Код заказа	Код производителя		Упаковка/ шт.
Лицевая панель для Tmax XT1 3P (монтаж на din-рейку)	AD3301	1STQ008301A0000		1/1
Лицевая панель для Tmax XT1 4P (монтаж на din-рейку)	AD3302	1STQ008302A0000		1/1
Лицевая панель для Tmax XT3 3P (монтаж на din-рейку)	AD3303	1STQ008303A0000		1/1
Лицевая панель для Tmax XT3 4P (монтаж на din-рейку)	AD3304	1STQ008304A0000		1/1
Лицевая панель для Tmax XT1 3P (монтаж на плату)	AD3305	1STQ009216A0000		1/1
Лицевая панель для Tmax XT2 3P (монтаж на плату)	AD3306	1STQ009217A0000		1/1
Лицевая панель для Tmax XT3 3P (монтаж на плату)	AD3307	1STQ009218A0000		1/1
Лицевая панель для Tmax XT4 3P (монтаж на плату)	AD3308	1STQ009219A0000		1/1

Мы надеемся, что информация изложенная в данном письме будет для вас полезна и позволит избежать ошибок при работе с нашим оборудованием.

ООО АББ, подразделение
Низковольтное оборудование
117997, Москва,
Обручева 30/1, стр.2
+ 7 (495) 777-222-0
+ 7 (495) 777-222-1
www.abb.ru/lowvoltage

Power and productivity
for a better world™